้คู่มือการตั้งค่า Printer Epson LQ630 v.2016

คู่มือการตั้งค่า Printer Epson LQ630 v.2016

1.เปิดเครื่อง Printer Epson LQ630 แล้วป้อนกระดาษ A4 1 แผ่น

2.กดปุ่ม LF/FF + Paper Out/Load/Eject ค้างไว้จนได้ยินเสียงดัง ปี๊บแล้วปล่อยมือ

ดวงไฟและปุ่มกด

■ Power LF/FF เสื่อนกระดาษ ● Micro /	Paper Out/ กระตาษหมด Load/Eject ป้อนเข้า/ออก Adjust 🛧 โกฎ 3 sec.	
ดวงไฟแสดงสถานะ สัญลักษณ์ดวงไฟ 🔲 ติดสว่	່ານ 🗌 ກຣະພຣັບ 🔳 <i>ด</i> ັບ	
3.เครื่องจะพิมพ์กระดาษออกมา 1 บรรทัด		
พิมพ์ต่ากำหนดปัจจุบัน	พิมพ์:Pause/ไม่พิมพ์:LF/FF,Load/Eject	

U0017217-T 4D82H AA12H UA3H001637

4.กดปุ่ม Pause/หยุด จะพิมพ์กำหนดค่าปัจจุบันออกมา

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2 2 2 2 2 2 0 1 2 3 4
จะบะพ่างขอบกระคายค้ามบบด้างจับกระความต่อง มีคง	8.5.mm
ายมอห่างขอบการอาชส์ว่าหมุ่มแบบกำหนด เ.อ.ง	8.5 mm
** 4700 Y **	II rindown II
*พัสดัวอักษร	LEDWAR(KU42) Mun. 988(TIS 11)
	กมอ.สำใน(TIS 18) คมอ.ศษารีณา(TIS 17)
	RND. IBM(TIS 13) AND. AW95WILMIN(TIS 16)
	TSM สำหรับวิษาสาม มาแจฐาน Italic
	иличарти PC 437 иличарти PC 850 иличарти PC 860 иличарти PC 863 иличарти PC 865 иличарти PC 858 ТРО 0050-15
ารอยการพิมพ์การาวิทย	ນ ອາຊານ 150 0057-15 3 ເຫັນວ(3_pass) ເຫັນວເຫັນວອກນາກການສະນະ(OPTP) ວອກນາກັນສຽນແ(ITP)
ซตงชมตระ 2 space(สำหรับกาษาไทย)	ไม่ปลายม และบบ
ตรามมาวกระดาหส้าหรับเพื่องชับ	3 มีก 3.5 มีก 4 มีก 5.5 มีท 6 มีก 7 มีก 8 มีก 8.5 มีก 11 มีก 70/6 มีก
(roliz diserson) มหมะการของมีอง)	12 43 14 43 17 83 30/30 136
เลื้อหนึกการะดาษอัตวัฒร์ลี	THINGH INON
เพื่อนบรรพัด เองอัตรันบัติ	ไปเลื่อน เลื่อน
าระบบการพันพันบยกราพพิต	พิมพ์ในกลับกองพิศพาง พิมพ์พิศพางเพียว
สตลักสังการพื้นที่	FORMAR LO-MORTANIA
สังการและเหตุ 0	0 8
พื่มพัฒนาร่างความเร็วสูง	รมาส าส
ระบบการ เชื่อมต่อกับ เครื่องตอมพิวเตอร์	USB
เลือกระบบเชื่อมต่ออัตวิณมีต่	10 14 14 30 14 14
Sonorsevibueuuurassas IEEE-1284.4 (uuuusaa)	13212 13 132250000-500055003 3x23
540m	10 ຫຼັງດີການສາດດິນ 12 ຫຼັງດີການແລ້ວດິນ 15 ທັງດີການສາດດິນ 17 ຫຼັງດີການສາດດິນ 20 ຫຼັງດີການສາດດິນ Proportional
ระแอบตัวอักหร	ใหม่มีที่การว่าง โดยเกมต์ดี ไหม่ข้องรา ไหม่วิธีการ ใหม่มารถึงผู้ โดยปลักปิกปี ไหม่มีผู้รู้ได้ โดยบารชร โดยปลายาร โดยปลายสมุทส์ นุษณา/Roman-T
and and and an and a second	&www/Sans serif H
Auto CR(IBM PPUS)	31/19 78
natative FSC TT (IBM PPDS)	100.00 PD 100.00 PD
เลือกเวลาหมูดรอการเมือนกระดาษ โดยยู่ใช้กำหนดเอง	0.5 วิมาที่ 1 วิมาที่ 1.5 วิมาที่ 2 วิมาที
เสียงเดือนระหว่างการใช้งาน กระถาหล้าเหาแบบมีรอยปรูเพื่อลึกใหตัว	1478 18 1478 18
- เลือกรวมการศึกโป โดยกลปุ่ม LF/FF เลือกรวมการท่อมุพน้ำนี้ โดยกลปุ่ม Load/Eject	
- Ronsinkaloanna Severedu Pause	
-มีตรดร้องพิมพ์ เพื่อมกรดิกการตั้งต่าก้าหมด	
-สิมภุณภาพงบพิมพต่าศึกษาต "โดยกลปุ่ม LF/FFuncLoad/Ejec	ะโพร์ไอมที่ม
จองส์สารกาหนดเป็นจุบัน	Rud:Pause/%JRud:LF/FF,Load/Eject
HART ADDON ALLON HARTEN	
0001/11/ 40020 HH12H UA3H00163/	

5.ใส่กระดาษ A4 แผ่นที่2 จะพิมพ์รายการออกมา 1 บรรทัด

6.กรณีจะตั้งค่าเลื่อนกระดาษอัตโนมัติ กดปุ่ม LF/FF โดยกดที่ละครั้งจนครบ 5 ครั้ง แล้ว กดปุ่ม Pause/หยุด เครื่องจะพิมพ์สถานะจากไม่เลื่อน ออกมาเป็นเลื่อน

7.กดปุ่ม LF/FF + Load Eject เพื่อบันทึกการตั้งค่า

8.จบ